

CHQ-DZM/SCI / Adresse modul

2 konvensjonelle linjer for opp til totalt 32stk detektorer

- 2 konvensjonelle linjer for opp til totalt 32stk detektorer
- Utgang for skjult detektor indikering
- linjespenning: 15.3 - 17.1VDC
- Brannalarm ved: 470Ω
- Relaterte produkter: CHQ-BACKBOX
- Tilbehør: TE-RH-E(ZENERDIOD 24V/1.3W)



ERP nummer	8001755
Produkt serie	Firescape

Teknisk data

Antall utganger	2
Driftspenning (VDC)	17-41
Strømforbruk, normal (mA)	300.8007
Bredde (mm)	127
Høyde (mm)	35
Lengde (Dybde) (mm)	157
Nettvekt (kg)	0.369

