

## CHQ-MRC2/SCI / Relè modul

1 relèutgang / 1 overvåket inngang

- 1 relèutgang / 1 overvåket inngang
- Relèkontakt 250VAC @ 5A(resistiv) og 48VDC @ 2A(resistiv)
- Bryter 230V ved brannalarm
- Innebygget kortslutningsisolator
- Relaterte produkter: CHQ-SUB, CHQ-BACKBOX
- Tilbehør:

ERP nummer	8002463
Produkt serie	Firescape



## Teknisk data

Driftspenning (VDC)	17-41
Strømforbruk, normal (mA)	0.3
Monteringsmetode	Utenpåliggende montasje
Bredde (mm)	157
Høyde (mm)	127
Lengde (Dybde) (mm)	35
Nettovekt (kg)	0.372



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab  
[www.hedengren.com/no](http://www.hedengren.com/no)  
Telefon:22 27 22 22  
[salg@hedengren.no](mailto:salg@hedengren.no)  
PP.KK.VVV