

## FS-PM-1 / Fasövervakning modul Firescape

FS-PM/1 (Phase Monitor 1 input) är en adressebar modul för övervakning av en belysningsfas(er) och ansluts till brandlarmscentralen FIREscape analoga slinga.

- Övervaka belysningsfaser för att aktivera nödbelysningen om belysningen slocknar
- 1 övervakad ingång för anslutning mot fasövervakningsrelä
- Godkänd enligt EN54-18
- Övervaka belysningsfaser för att nödbelysningen skall tända vid fel
- Valbart på ingång: (via PC program) NC/NO Övervakning På/Av
- Relaterade produkter:



ERP nummer	8002713
GTIN code	06418391001652

## Teknisk data

Driftspänning (VDC)	17-41
Driftstemperatur	-10°C ... +50°C
Bredd (mm)	107
Höjd (mm)	32
Längd (Djup) (mm)	107
Nettovikt (kg)	0.127



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB  
[www.hedengren.com/se](http://www.hedengren.com/se)  
Telefon:+46 (0)823 16 00  
[info@hedengrensecurity.se](mailto:info@hedengrensecurity.se)  
PP.KK.VVV