

## CHQ-SZM2/SCI / Adr. Mini-sektion 6 konv. det.

CHQ-SZM2 (Single Zone Monitor 2) är en analog modul med 1st konventionell linje/sektion till Prodex FIREscape brandlarmscentralerna. Till modulens konventionella linje kan upp till 6st konventionella detektorer anslutas och strömförsörjs helt från den analoga brandlarmslingan. Modulen kan även användas för att ta emot sprinklerlarm, nyckelskåp och bastuns konventionella värmedetektor mm. Vid dolda detektorer har modulen en utgång för dold detektor indikering. Modulen har inbyggt kortslutningsskydd för den analoga slingan. Vid kortslutning indikeras detta med gul lysdiod.



- 1 konventionell sektion för upp till 6st detektorer
- Utgång för dold detektor indikering
- Sektionsspänning: 15.3 - 17.1VDC
- Brandlarm vid: 470Ω
- Inbyggt kortslutningsskydd
- Relaterade produkter: CHQ-BACKBOX
- Tillbehör: TE-RH-E(ZENERDIOD 24V/1.3W)

ERP nummer	8002782
Produktserie	Firescape

## Teknisk data

Driftspänning (VDC)	17-41
Strömförbrukning, normal (mA)	260
Driftstemperatur	-10 ... +50
Bredd (mm)	157
Höjd (mm)	127
Längd (Djup) (mm)	35
Nettovikt (kg)	0.358



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB  
www.hedengren.com/se  
Telefon:+46 (0)823 16 00  
info@hedengrensecurity.se  
PP.KK.VVV