## EXTOUT-8 / Relèkort



EXTOUT-8 er ett relèkort som anvendes til PRODEX brannalarmsentraler. Kortet har 8stk pot.frie relè og opp til 16 kort kan ansluttes per sentral. Hvert relè kan programmeres til ønsket funksjon som f.eks. dørholdemagneter, ventilasjonstopp mm. Vagfritt mellom NC og NO for hvert relè med jumper. Relèkortet ansluttes til brannlarmsentralens SER2 port.

- 8 pott.frie relè for NC eller NO
- RS-485-anslutning (DIL-128)
- DIN montasje
- Relaterte produkter: PRODEX, FIRESCAPE, HHL

| | |
|---|---|
| **ERP nummer** | 8002961 |
| **GTIN kode** | 06418391002703 |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| **Driftspenning (VDC)** | 8-40 |
| **Strømforbruk, normal (mA)** | 20 |
| **Strømforbruk, max (mA)** | 270 |
| **Monteringsmetode** | DIN-montasje |
| **Bredde (mm)** | 110 |
| **Høyde (mm)** | 75 |
| **Lengde (Dybde) (mm)** | 50 |
| **Nettovekt (kg)** | 0.18 |

EN54

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon:22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVVV