

PRODEX-RM/3 / Rinnakkaismerkkilamppu

Käytetään jos ilmainen joudutaan sijoittamaan siten, ettei sen oma merkkilamppu näy. Voidaan myös käyttää, jos ilmaisimessa ei ole merkkilamppua. Rinnakkaismerkkilamppua voidaan käyttää myös keskuksen palohälytystiedon ilmaisuun ohjaten merkkilamppua joko suoraan valvotusta jännitelähdöstä tai kierrättäen jänniteulostulon jännitteen releen kautta.

- Punaisella led-valolla varustettu valkoinen lisämerkkivalo.
- Kun halutaan ilmaista ilmaisimen sijainti, silloin kun ilmaisimeen ei ole näköyhteyttä.

Tuotenumero	8003027
GTIN (EAN) -koodi	06418391001775
Tuotesarja	Firescape



Tekniset tiedot

Ilmaisintyyppi	Pisteilmaisin
Käyttöjännite (VDC)	5-40
Leveys (mm)	74
Korkeus (mm)	74
Pituus (Syvyys) (mm)	20
Paino (kg)	0.04
Väri	Valkoinen

