

**CHQ-PCM/SCI / Modul 4 relèer / 4 overv. innganger**

Modul med 4stk relèutganger og 4stk overvåkede innganger

- 4 relèutganger (max 30VDC @ 1A)
- 4 overvåkede innganger, kan programmeres som forvarsel, brannalarm
- Endekrets(EOL): 10 k $\Omega$
- Aktiv inngang: 470 $\Omega$
- Innebygget kortslutningsisolator
- Relaterte produkter: CHQ-BACKBOX
- Tilbehør:



ERP nummer	8003377
Produkt serie	Firescape

**Teknisk data**

Antall utganger	4
Antall innganger	4
Driftspenning (VDC)	17 ... 41Vdc
Monteringsmetode	Utenpåliggende montasje
Bredde (mm)	157
Høyde (mm)	127
Lengde (Dybde) (mm)	35
Nettvekt (kg)	0.371



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab  
[www.hedengren.com/no](http://www.hedengren.com/no)  
Telefon:22 27 22 22  
[salg@hedengren.no](mailto:salg@hedengren.no)  
PP.KK.VVV