

**CHQ-PCM/SCI / Modul 4 reläer / 4 överv. ingångar**

Modul med 4st reläutgångar och 4st övervakade ingångar

- 4 reläutgångar (max 30VDC @ 1A)
- 4 övervakade ingångar, kan programmeras som förlarm, brandlarm
- Ändkrets(EOL): 10 k $\Omega$
- Aktiv ingång: 470 $\Omega$
- Inbyggt kortslutningsskydd
- Relaterade produkter: CHQ-BACKBOX
- Tillbehör:



ERP nummer	8003377
Produktserie	Firescape

**Teknisk data**

Antal utgångar	4
Antal ingångar	4
Driftspänning (VDC)	17 ... 41Vdc
Driftstemperatur	-10°C ... +50°C
Monteringsmetod	Utanpåliggande montage
Bredd (mm)	157
Höjd (mm)	127
Längd (Djup) (mm)	35
Nettovikt (kg)	0.371



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB  
[www.hedengren.com/se](http://www.hedengren.com/se)  
Telefon:+46 (0)823 16 00  
[info@hedengrensecurity.se](mailto:info@hedengrensecurity.se)  
PP.KK.VVV