

N40 / Markeringskilt 40m stamme 1 batt.

N40 er ett henvisningsarmatur i Neptolux N-serien. N-serien er vår nye generasjon armaturer i vårt populære nødlyssystem Neptolux. N-serien utviklet for lave driftskostnader, maksimal energibesparing og med servicefri livslengde i fokus. Long-life komponenter for lavt energiforbruk og lavt CO₂-avtrykk gjør armaturen til ett miljømessig sterkt valg. Alla produkter i N-serien er helt halogenfrie og levereres med 10 års materialgaranti. Armaturen har 40m leseavstand og symbolskilt. Armaturen kan monteres på vegg eller tak (innfelt som tilvalg). Armaturen ansluttes mot Neptolux nødlyssentral eller Firescape brannalarmsentral for en adressert overvåkning. N20 finnes også i en versjon for anslutning mot UPS eller sentral vekselretter. Armaturen kan også anvendes som en frittstående selvtestende armatur direkte tilkoblet mot 230VAC (via 230V tilkoblingsokkel). Armaturen er konstruert for å fungere selv i lave omgivelsestemperaturer (ned til -25 C) med 1t nøddrift.



- LED long-life dioder, 10 års beregnet livslengde
- Innebygget NiMh batteri, 10 års beregnet livslengde
- Adressert overvåkning uten ekstra kabling
- Montasjefeste med hurtigkobling direkte i tak eller vegg
- IP55 med N-IP-GASKET (bestilles separat)
- IP67 med N40-IP67 (bestilles separat)
- Installasjonsokkel YBN-R/3/WHT (bestilles separat)

ERP nummer	8004989
GTIN kode	06418391000273
Produkt serie	Firescape, Neptolux

Teknisk data

Leseavstand (m)	40
Batterikapasitet (mAh)	1900
Akkumulator type	NiMH
Driftspenning (VDC)	24-40
IP kapslingsklasse (IP)	IP20
Monteringsmetode	Innfelt montasje
Bredde (mm)	322.22
Høyde (mm)	267.61
Lengde (Dybde) (mm)	0
Nettvekt (kg)	0.283
Farge	Hvit



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon: 22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVV