

FIREBEAM-XTRA / Linjerökdetektor

FIREBEAM-XTRA är en självjusterande adresserbar linjerökdetektor för installationer mellan 5-70 meter. Vid längre sträckor kan extra speglar monteras för en räckvidd upp till 160m. Kopplas in direkt på detektorslingan och behöver ingen extra strömförsörjning.



- Ansluts direkt till detektorslingan
- Ingen extra strömförsörjning eller I/Oenhet behövs
- Självjusterande vid rörelser i huset upp till $\pm 5^\circ$
- Kontrollpanel för enkel injustering och underhåll
- Avstånd mellan 5 och 160 meter (med extra speglar)
- FOGKit för tuffa miljöer
- Strömsnål - endast 3,5 mA

ERP nummer	8005577
Produktserie	Hochiki

Teknisk data

Detektortyp	Linjedetektor
Driftspänning (VDC)	17-41 VDC
Driftstemperatur	-10C - +55C
Bredd (mm)	155
Höjd (mm)	180
Längd (Djup) (mm)	137
Nettovikt (kg)	1.1
Färg	Vit



Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar

Hedengren Sverige AB
www.hedengren.com/se
Telefon:+46 (0)823 16 00
info@hedengrensecurity.se
PP.KK.VVV