

FIRESCAPE/NO/KIT / Firescape brannalarm/nødllys sentral

FIREscape er en kombinert brannalarm og nødllyssentral. Sentralen har ett innebygget sløyfekort for 127stk adresser og kan bygges ut til 4 sløyfer. Opp til 12 sentraler kan sammenkobles i nettverk.

- Godkjent EN54
- Brannalarm og nødllys på samme sløyfe
- 12 sentraler kan sammankobles i nettverk

Matriale	Stål
ERP nummer	8005609
GTIN kode	06418391002109
Produkt serie	Prodex Firescape



Teknisk data

Batteritype	EX12180, 18 Ah, 12 V
Antall sløyfer	4
Antall innganger	4
Antall utganger	2
Antall sentraler i nettverk	12
Batterikapasitet (Ah)	60
Maks adresser pr sentral	508
Antall adresser	Innebygget 127 + 3 stk kortplasser for sløyfekort
Nettspenning (VAC)	230
Transformatorens effekt (VA)	151
Driftspenning (VAC)	33
Strømforbruk, normal (mA)	70
IP kapslingsklasse (IP)	IP21
Monteringsmetode	Veggmontasje
Bredde (mm)	430
Høyde (mm)	685
Lengde (Dybde) (mm)	180
Farge	Hvit

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon: 22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVV