

FS-LL/NO / Forsinkelsespanel til Firescape

Forsinkelsespanel for FIREscape. Panelet er tilknyttet FIREscape brannalarmsentral og forsinker alarmoverføringen til redningstjenesten i henhold til forhåndsprogrammerte tider. Brukes til å minimere unødvendige alarmer ved at brukeren har muligheten til å forsinke alarmsenderen. Opptil 7 FS-LL kan kobles til FIREscape-sentralen og opptil 84 enheter per system. Det store displayet viser aktive forsinkede brannalarmer. Sentralens forsinkelse styres via sentralens valgbare ukeprogram eller via tiltenkt inngang. Forsinkelsespanelene kan deles inn i ulike områder for ulike forsinkelsestider i ulike deler av anlegget.

- Bruker samme port som FS-UP
- Opp til 8 paneler pr firescape sentral

ERP nummer	8005826
GTIN kode	06418391002123
Produkt serie	Prodex Firescape



Teknisk data

Maks adresser pr sentral	8
IP kapslingsklasse (IP)	IP20
Monteringsmetode	Veggmontasje
Installasjon	Kobles til Firescape FS-UP port
Bredde (mm)	345
Høyde (mm)	177
Lengde (Dybde) (mm)	35
Nettvekt (kg)	2.05
Farge	Hvit

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab
www.hedengren.com/no
Telefon: 22 27 22 22
salg@hedengren.no
PP.KK.VVV