

## EK-WL8-H / Trådløs varmdetektor

Det trådløse Ekho-systemet inkluderer alarmknapp, optisk røykvarsler, varmdetektor, multisensordetektor, optisk røykvarsler med innebygget sirene og vegg sirene. Disse enhetene kobles til og kommuniserer via Translator-modulen som igjen er koblet til FIREscape brannalarmsentralen. Enhetene er presentert i brannverntabeller på adressenivå. Flere Expander-forsterkere kan kobles til systemet. Transla



- 868 - 869.85MHz
- Kommunikasjonsavstand (fri sikt) 1200meter
- 6 kanaler
- 1xStd batteri (CR123A) 1,2Ah ca 10 års livslengde
- 1xBackup batteri(CR2032) 0,24Ah ca 3 mån livslengd

ERP nummer	8006302
Produkt serie	Firescape

### Teknisk data

Detektortype	Punktdetektor
Driftstemperatur	-10° - +55° C
Monteringsmetode	Takmontasje
Bredde (mm)	111
Høyde (mm)	65
Nettvekt (kg)	0.16
Farge	Hvit



Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer

Hedengren Security Oy Ab  
[www.hedengren.com/no](http://www.hedengren.com/no)  
Telefon:22 27 22 22  
[salg@hedengren.no](mailto:salg@hedengren.no)  
PP.KK.VVV