

6775380 / Asennustesteri RMS-mittauksiin, eristysresistanssin mittauksiin (1000 V) ja jatkuvuusmittauksiin (200 mA)

ERISTYSRESISTANSSIN SEKÄ SUOJAJOHTIMIEN JA POTENTIAALINTASAUSJOHTIMIEN MITTAAMISEEN M70 mittaa eristysresistanssin enimmillään 1000 V:n tasajännitteellä sekä suojajohtimien ja potentiaalintasausjohtimien jatkuvuuden 200 mA:n virralla IEC/EN 61557-1 -normin vaatimusten mukaan. Sillä voidaan mitata myös koneiden ja jakokeskusten eristys normien IEC/EN 60204-1 ja IEC/EN 60439-1 mukaan. Lukitustoiminto estää virtaa katkeamasta ja mahdollistaa eristyksen pitkän yhtäjaksoisen mittauksen. Mittausaika voidaan myös asettaa väliltä 2 - 60 sekuntia. Toimintoihin kuuluvat lisäksi tasa- ja vaihtojännitteen mittaus, resistanssin mittaus sekä summerilla varustettu jatkuvuusmittaus kuten digitaalisella yleismittarilla. Suuresta valaistusta näytöstä mittaustulokset on helppo lukea myös heikossa valaistuksessa. Ergonominen rakenne, pieni koko, keveys ja kätevä elektroninen mittauksenvalitsin tekevät M70:stä korvaamattoman laitteen kaikille teollisuuden asentajille ja testaajille.



Sähkönumero	6775380
Tekninen nimi	6775380
Nimiketunnus	6005420
Tuotemerkki	HT
Tuotesarja	Eristysvastusmittari
ETIM-luokkanimi	Eristysvastusmittari
ETIM-luokkakoodi	EC000499

Tekniset tiedot

Malli	Isotest M70	Paristot	4x1,5V, AA LR06
Mitat (lxks) [mm]	240x100x45		



Pidätämme oikeuden muutoksiin

Oy Hedtec Ab
www.hedengren.com/fi
 puh. 0207 638 000
hedtec@hedtec.fi
 05.12.2021