

CHQ-DZM/SCI / Adress modul

2 konventionell linjer för upp till totalt 32st detektorer

- 2 konventionell linjer för upp till totalt 32st detektorer
- Utgång för dold detektor indikering
- Sektionsspänning: 15.3 - 17.1VDC
- Brandlarm vid: 470Ω
- Relaterade produkter: CHQ-BACKBOX
- Tillbehör: TE-RH-E(ZENERDIOD 24V/1.3W)



ERP nummer	8001755
Varumärke	Hochiki
Produktserie	Firescape

Teknisk data

Antal utgångar	2
Driftspänning (VDC)	17-41
Strömförbrukning, normal (mA)	300.8007

Bredd (mm)	127
Höjd (mm)	35
Längd (Djup) (mm)	157

