

N40 / Markeringskilt 40m stamme 1 batt.

N40 er ett henvisningsarmatur i Neptolux N-serien. N-serien er vår nye generasjon armaturer i vårt populære nøddlyssystem Neptolux. N-serien utviklet for lave driftskostnader, maksimal energibesparing og med servicefri livslengde i fokus. Long-life komponenter for lavt energiforbruk og lavt CO2-avtrykk gjør armaturen til ett miljømessig sterkt valg. Alla produkter i N-serien er helt halogenfrie og leveres med 10 års materialgaranti. Armaturen har 40m leseavstand og symbolskilt. Armaturen kan monteres på vegg eller tak (innfelt som tilvalg). Armaturen ansluttes mot Neptolux nøddlyssentral eller Firescape brannalarmsentral for en adressert overvåkning. N20 finnes også i en versjon for anslutning mot UPS eller sentral vekselretter. Armaturen kan også anvendes som en frittstående selvtestende armatur direkte tilkoblet mot 230VAC (via 230V tilkoblingsokkel). Armaturen er konstruert for å fungere selv i lave omgivelsestemperaturer (ned til -25 C) med 1t nøddrift.

- LED long-life dioder, 10 års beregnet livslengde
- Innebygget NiMh batteri, 10 års beregnet livslengde
- Adressert overvåkning uten ekstra kabling
- Montasjefeste med hurtigkobling direkte i tak eller vegg
- IP55 med N-IP-GASKET (bestilles separat)
- IP67 med N40-IP67 (bestilles separat)
- Installasjonsokkel YBN-R/3/WHT (bestilles separat)

Artikkel	N40
ERP nummer	8004989
Produkt navn	Markeringskilt 40m stamme 1 batt.
Produsent	Hedengren
Produkt serie	Firescape, Neptolux



Teknisk data

Driftspenning (VDC)	24-40	Batterikapasitet (mAh)	1900
Akkumulator type	NiMH	Bredde (mm)	322.22
Leseavstand (m)	40	Høyde (mm)	267.61
Farge	Hvit	Lengde (Dybde) (mm)	0

